

FUNCIÓN	SECUENCIA EN ELTELÉFONO
Retener Llamada	Pulsar 2 y botón de llamada ↓
Transferir Llamada <u>sin y con consulta</u>	Pulsar 4 y botón de llamada ↓
Desactivar Llamada en espera	Pulsar #43# y botón de llamada ↓
Añadir a Multiconferencia	Pulsar 3 y botón de llamada ↓
Recibir de Operadora OV, Grupo de Extensiones, Cola de llamadas	Pulsar *233# y botón de llamada ↓
No Recibir de Operadora OV, Grupo de Extensiones, Cola de llamadas	Pulsar #233# y botón de llamada ↓
Activar Presentación del Nº de Cabecera	Pulsar *224# y botón de llamada ↓
Desactivar Presentación del Nº de Cabecera	Pulsar #224# y botón de llamada ↓
Activar Configuración del Manager Asistente	Pulsar *219# y botón de llamada ↓
Desactivar Configuración del Manager Asistente	Pulsar #219# y botón de llamada ↓
Servicio Ausente - "NO DISPONIBLE" hasta hora hh y minutos mm	Pulsar *217*hhmm# y botón de llamada ↓
Servicio Ausente – Desactivar Causa de Ausencia Actual	Pulsar *217# y botón de llamada ↓
Servicio Retrollamada – Si comunica, esta apagado o fuera de cobertura	Pulsar *203# y botón de llamada ↓
Desvío Incondicional	Pulsar **21*Nº largo al que se desvía precedido de un 0# y botón llamada ↓
Desvío si ocupado	Pulsar **67*Nº largo al que se desvía precedido de un 0# y botón llamada ↓
Desvío si apagado o fuera de cobertura	Pulsar **62*Nº largo al que se desvía precedido de un 0# y botón llamada ↓
Desvío si no contesta	Pulsar **61*Nº largo al que se desvía precedido de un 0# y botón llamada ↓
Desactivar todos los Desvíos de llamada	Pulsar ##002# y botón de llamada ↓